



QUADROS DE CONTROLO

CUADROS DE CONTROL

		ME 250 230 V	ME 450 400 V	ME 270 230/400 V
Tensão de alimentação / Tensión de alimentación	230 VAC (±10%) - 50 Hz	✓	-	-
	400 VAC (±10%) - 50 Hz (3~+N)	-	✓	-
	230/400 VAC (±10%) - 50 Hz (3~+N)	-	-	✓
Potência máxima absorvida / Potencia maxima absorbida		1100 W	1000 W	1500 W
Consumo máx. do motor / Consumo máx. del motor		5 A	3 A	6 A
Alimentação de acessórios / Alimentacion de accesorios		24 VDC - 200 mA	24 VDC - 200 mA	24 VDC - 200 mA
Fechadura elétrica / Cerradura eléctrica		-	-	-
Fusível de protecção / Fusible de protección		6,3 A	5 A	10 A
Pirilampo / Lámpara intermitente		230 VAC saída fixa / salida fija	230 VAC saída fixa / salida fija	230 VAC saída fixa / salida fija
Tempo de abertura/fecho / Tiempo de apertura/cierre		1s ... 90 s	1s ... 90 s	1s ... 90 s
Tempo de pausa / Tiempo de pausa		1s ... 60 s	1s ... 60 s	1s ... 90 s
Tempo de atraso na abertura / Tiempo de atraso en la apertura		-	-	-
Tempo de atraso no fecho / Tiempo de atraso en el cierre		-	-	-
Níveis de força / Niveles de fuerza		-	-	-
Baterias / Baterias		-	-	-
MODO DE FUNCIONAMENTO / MODO DE FUNCIONAMIENTO				
Automático / Automático		✓	✓	✓
Automático passo-a-passo / Automático paso-a-paso		-	-	-
Semi-automático / Semi-automático		✓	✓	✓
Semi-automático passo-a-passo / Semi-automático paso-a-paso		✓	✓	✓
Condomínio / Comunidad		✓	✓	✓
FUNÇÕES SELECIONÁVEIS / FUNCIONES SELECCIONABLES				
Lógica de funcionamento / Lógica de funcionamiento		✓	✓	✓
Tempo de fecho automático / Tiempo de fecho automático		✓	✓	✓
Tempo de funcionamento / Tiempo de funcionamiento		✓	✓	✓
Desabilitação do teste de fotocélulas / Desactivación del teste de fotocélulas		-	-	-
FUNÇÕES EXTRAS / FUNCIONES EXTRA				
Fotocélulas / Fotocélulas		✓	✓	✓
Entrada de Stop / Entrada de Stop		✓	✓	✓
Banda de Segurança / Banda Seguridad		-	-	✓
Comunicação com o variador / Comunicación con variador		-	-	✓

JOTA C/ VARIADOR

Movimento mais suave
Movimiento más suave

Em comparação com o controlo convencional usado no automatismo **JOTA 40 / 50**, o controlo do **Jota com Variador** permite um movimento bastante mais suave e harmonioso da porta. A possibilidade da configuração de vários parâmetros, tais como: velocidades, acelerações, tempos de fecho automático, entre outros. Permitindo que o utilizador tenha grande liberdade na configuração do automatismo respeitando sempre o normal e seguro funcionamento do mesmo. O conjunto de controlador do variador permite que este sendo um motor trifásico e de maior potência, possa ser aplicado numa instalação monofásica sem requerer qualquer modificação na instalação já existente.

En comparación con el control convencional utilizado en el automatismo **JOTA 40/50**, el control **Jota con Variador** permite un movimiento más suave y armonioso de la puerta. Se pueden configurar varios parámetros, como por ejemplo: velocidad, aceleraciones, tiempos de cierre automático, entre otros. Permitiendo al usuario una gran libertad en la configuración del accionamiento, respetando siempre el funcionamiento normal y seguro del mismo. El conjunto de controlador con variador permite que con un motor trifásico y de mayor potencia pueda ser usado en una instalación monofásica sin necesidad de modificar la instalación ya existente.



JOTA 40 / 50 C/ VARIADOR

Motor, quadro de controlo, caixa de plástico, botoneira incorporada, corrente para ser instalado a 7 m de altura e respetivos cabos de ligação

Motor, cuadro de control, caja de plástico, pulsador incorporado, corriente para ser instalado a 7 m de altura y los respectivos cables de conexión

Acessórios / Accesorios



- 1 Quadro Independente
Cuadro independiente
- 2 Botoneira Industrial 2 Botões
Pulsador Industrial 2 Botones
- 3 Botoneira Industrial 3 Botões
Pulsador Industrial 3 Botones
- 4 Botoneira Industrial Botão Cogumelo
Pulsador Industrial Botón Champiñón
- 5 Kit de transmissão
Kit de transmisión
- 6 Corrente de Desembraio
Cadena de Desarrollo