



■ SWG 24




■ BR 24




■ BR 230



■ BRLC1



■ BRLC2



QUADROS DE CONTROLO

CUADROS DE CONTROL

		SWG24 24 VDC	BR24 24 VDC	BR230 230 VDC	BRLC1 230 VDC	BRLC2 230 VDC
Tensão de alimentação / Tensión de alimentación	230 VAC (±10%) - 50 Hz	✓	✓	✓	✓	✓
Transformador / Transformador	230 VAC / 22 VAC - 150 VA	✓	✓	-	-	-
Potência máxima absorvida / Potencia maxima absorbida		290 W	290 W	1000 W	1000 W	1000 W
Consumo máx. do motor / Consumo máx. del motor		12 A	12 A	5 A	5 A	5 A
Alimentação de acessórios / Alimentación de accesorios	24 VDC - 200 mA	✓	✓	✓	✓	✓
Fechadura elétrica / Cerradura eléctrica	12 VAC - 15 W	✓	✓	✓	✓	✓
Fusível de proteção / Fusible de protección		3,15 A	3,15 A	6,3 A	6,3 A	6,3 A
Tempo de abertura/fecho / Tiempo de apertura/cierre	Auto-aprendizagem na fase de programação Auto-aprendizaje la fase de programación	✓	✓	✓	✓	✓
Pirilampo / Lámpara intermitente	24 VAC saída fixa / salida fija	✓	✓	-	-	-
	230VAC saída / salida intermitente	-	-	✓	✓	✓
Tempo de pausa / Tiempo de pausa		30s / 60s / 90s	30s / 60s / 90s	1s ... 240s	1s ... 240s	1s ... 240s
Tempo de atraso na abertura / Tiempo de atraso en la apertura		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Tempo de atraso no fecho / Tiempo de atraso en el cierre		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Níveis de força / Niveles de fuerza		5	5	5	-	-
Baterias / Baterias	12 VDC - 1,3 Ah (x2) (opcional)	✓	✓	-	-	-
MODO DE FUNCIONAMENTO / MODO DE FUNCIONAMIENTO						
Automático / Automático		✓	✓	✓	✓	✓
Automático passo-a-passo / Automático paso-a-paso		✓	✓	✓	✓	✓
Semi-automático / Semi-automático		✓	✓	✓	✓	✓
Semi-automático passo-a-passo / Semi-automático paso-a-paso		✓	✓	✓	✓	✓
Condomínio / Comunidad		✓	✓	✓	✓	✓
FUNÇÕES SELECIONÁVEIS / FUNCIONES SELECCIONABLES						
Lógica de funcionamento / Lógica de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓
Tempo de fecho automático / Tiempo de fecho automático		✓	✓	✓	✓	✓
Desabilitação do teste de fotocélulas / Desactivación del teste de fotocélulas		✓	✓	✓	-	-
Fechadura elétrica / Cerradura eléctrica		✓	✓	✓	✓	✓
Só um motor / Solo un motor		✓	✓	✓	✓	✓
Pré-aviso de pirilampo / Pré-aviso de lámpada intermitente		✓	✓	✓	✓	✓
Luz de cortesia / Luz de cortesía		✓	✓	✓	-	✓
Golpe de ariete / Golpe de ariete		✓	✓	✓	✓	✓
FUNÇÕES EXTRAS / FUNCIONES EXTRA						
Abertura total / Apertura total		✓	✓	✓	✓	✓
Abertura pedonal / Apertura peatonal		✓	✓	✓	✓	✓
Anti-esmagamento na abertura e no fecho / Anti-aplastamiento en la apertura e no cierre		✓	✓	✓	-	-
Fotocélulas / Fotocélulas		✓	✓	✓	✓	✓
Entrada de Stop / Entrada de Stop		✓	✓	✓	✓	✓
Funcionamento por encoder / Funcionamiento por encoder		✓	✓	-	-	-
Funcionamento por fins de curso / Funcionamiento por fin del curso		✓	✓	✓	-	-
Entrada para ligação de baterias / Entrada para conexión de baterías		✓	✓	-	-	-
Lâmpada de iluminação / Lámpada de iluminación		✓	✓	✓	-	✓
Pirilampo / Luz de señalización		✓	✓	✓	✓	✓
Entrada para fotocélulas exteriores/interiores / Entrada para fotocélulas exteriores/interiores		✓	✓	✓	-	✓



ACESSÓRIOS

ACCESORIOS



FECHADURA ELÉTRICA 12V, disponível com as opções de botão interior e canhão interior. Fornecida com três chaves. 125 x 105 x 38 mm



CERRADURA ELÉCTRICA 12V, disponible con las opciones de botón interior y cañón interior. Se suministra con tres llaves. 125 x 105 x 38 mm



TRINCO MECÂNICO INOX,
dimensões: 270 x 70 x 20 mm

CERROJO MECÁNICO INOXIDABLES,
dimensiones: 270 x 70 x 20 mm



TRINCO MECÂNICO LATÃO,
dimensões: 180 x 50 x 15 mm

CERROJO MECÁNICO LATÓN,
dimensiones: 180 x 50 x 15 mm

FOTOCÉLULAS DE SUPERFÍCIE,
de infravermelhos com alcance até 20m
24VDC/VAC ~ 50Hz / 40 x 100 x 28 mm

FOTOCÉLULAS DE SUPERFÍCIE,
infrarrojos con un alcance de hasta 20m
24VDC/VAC ~ 50Hz / 40 x 100 x 28 mm

