





## QUADROS DE CONTROLO

### CUADROS DE CONTROL


|                                                                                |                                   | ME 250<br>230 V                     | ME 450<br>400 V                     | ME 270<br>230/400 V                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tensão de alimentação / Tensión de alimentación                                | 230 VAC (±10%) - 50 Hz            | ✓                                   | -                                   | -                                   |
|                                                                                | 400 VAC (±10%) - 50 Hz (3~+N)     | -                                   | ✓                                   | -                                   |
|                                                                                | 230/400 VAC (±10%) - 50 Hz (3~+N) | -                                   | -                                   | ✓                                   |
| Potência máxima absorvida / Potencia maxima absorbida                          |                                   | 1100 W                              | 1000 W                              | 1500 W                              |
| Consumo máx. do motor / Consumo máx. del motor                                 |                                   | 5 A                                 | 3 A                                 | 6 A                                 |
| Alimentação de acessórios / Alimentacion de accesorios                         |                                   | 24 VDC - 200 mA                     | 24 VDC - 200 mA                     | 24 VDC - 200 mA                     |
| Fechadura elétrica / Cerradura eléctrica                                       |                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Fusível de protecção / Fusible de protección                                   |                                   | 6,3 A                               | 5 A                                 | 10 A                                |
| Pirilampo / Lámpara intermitente                                               |                                   | 230 VAC<br>saída fixa / salida fija | 230 VAC<br>saída fixa / salida fija | 230 VAC<br>saída fixa / salida fija |
| Tempo de abertura/fecho / Tiempo de apertura/cierre                            |                                   | 1s ... 90 s                         | 1s ... 90 s                         | 1s ... 90 s                         |
| Tempo de pausa / Tiempo de pausa                                               |                                   | 1s ... 60 s                         | 1s ... 60 s                         | 1s ... 90 s                         |
| Tempo de atraso na abertura / Tiempo de atraso en la apertura                  |                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Tempo de atraso no fecho / Tiempo de atraso en el cierre                       |                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Níveis de força / Niveles de fuerza                                            |                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Baterias / Baterias                                                            |                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| <b>MODO DE FUNCIONAMENTO / MODO DE FUNCIONAMIENTO</b>                          |                                   |                                     |                                     |                                     |
| Automático / Automático                                                        |                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| Automático passo-a-passo / Automático paso-a-paso                              |                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Semi-automático / Semi-automático                                              |                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| Semi-automático passo-a-passo / Semi-automático paso-a-paso                    |                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| Condomínio / Comunidad                                                         |                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| <b>FUNÇÕES SELECIONÁVEIS / FUNCIONES SELECCIONABLES</b>                        |                                   |                                     |                                     |                                     |
| Lógica de funcionamento / Lógica de funcionamiento                             |                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| Tempo de fecho automático / Tiempo de fecho automático                         |                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| Tempo de funcionamento / Tiempo de funcionamiento                              |                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| Desabilitação do teste de fotocélulas / Desactivación del teste de fotocélulas |                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| <b>FUNÇÕES EXTRAS / FUNCIONES EXTRA</b>                                        |                                   |                                     |                                     |                                     |
| Fotocélulas / Fotocélulas                                                      |                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| Entrada de Stop / Entrada de Stop                                              |                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| Banda de Segurança / Banda Seguridad                                           |                                   | -                                   | -                                   | ✓                                   |
| Comunicação com o variador / Comunicación con variador                         |                                   | -                                   | -                                   | ✓                                   |

## JOTA C/ VARIADOR

Movimento mais suave  
Movimiento más suave

Em comparação com o controlo convencional usado no automatismo **JOTA 40 / 50**, o controlo do **Jota com Variador** permite um movimento bastante mais suave e harmonioso da porta. A possibilidade da configuração de vários parâmetros, tais como: velocidades, acelerações, tempos de fecho automático, entre outros. Permitindo que o utilizador tenha grande liberdade na configuração do automatismo respeitando sempre o normal e seguro funcionamento do mesmo. O conjunto de controlador do variador permite que este sendo um motor trifásico e de maior potência, possa ser aplicado numa instalação monofásica sem requerer qualquer modificação na instalação já existente.

En comparación con el control convencional utilizado en el automatismo **JOTA 40/50**, el control **Jota con Variador** permite un movimiento más suave y armonioso de la puerta. Se pueden configurar varios parámetros, como por ejemplo: velocidad, aceleraciones, tiempos de cierre automático, entre otros. Permitiendo al usuario una gran libertad en la configuración del accionamiento, respetando siempre el funcionamiento normal y seguro del mismo. El conjunto de controlador con variador permite que con un motor trifásico y de mayor potencia pueda ser usado en una instalación monofásica sin necesidad de modificar la instalación ya existente.



### JOTA 40 / 50 C/ VARIADOR

Motor, quadro de controlo, caixa de plástico, botoneira incorporada, corrente para ser instalado a 7 m de altura e respetivos cabos de ligação

Motor, cuadro de control, caja de plástico, pulsador incorporado, corriente para ser instalado a 7 m de altura y los respectivos cables de conexión

### Acessórios / Accesorios



- 1 Quadro Independente  
Cuadro Independiente
- 2 Botoneira Industrial 2 Botões  
Pulsador Industrial 2 Botones
- 3 Botoneira Industrial 3 Botões  
Pulsador Industrial 3 Botones
- 4 Botoneira Industrial Botão Cogumelo  
Pulsador Industrial Botón Champiñón
- 5 Kit de transmissão  
Kit de transmisión
- 6 Corrente de Desembaio  
Cadena de Desarrollo